U880

Reset Wirkung

```
DI; IM0; I := R := 0; JP 0000H
```

P/V-Flag

Parity nach logischen und Verschiebeoperationen und nach IN

```
P=1 gerade Anzahl von Einsen, Abfrage mit PE
P=0 ungerade Anzahl von Einsen, Abfrage mit PO
```

echter mathematischer Überlauf nach Operationen mit Zweierkomplement

```
V=1 Überlauf, Abfrage mit PE
V=0 kein Überlauf, Abfrage mit PO
```

nach LC und CP-Gruppenoperationen V := (BC <> 0).

```
Abfrage von BC <> 0 mit PE
von BC = 0 mit PO

M1: LDI
    JP PE,M1
```

From:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik/u880

Last update: **2019/04/02 08:12**