2025/11/01 16:51 1/3 CP/A Z1013

CP/A Z1013

Für den neuen Z1013-128 bestand der Wunsch, eine vorhandene Floppy-Platine zu nutzen, um CP/M mit Diskette betreiben zu können. Aufbauend auf dem CP/A-48K vom Z9001 und dem BIOS von Heikos BWS hat Tino Ziemke genommen und daraus ein erstes CP/A für den Z1013 gebastelt. Auch der Boot-Loader wurde angepasst.

Ich habe auf Wunsch von Lötspitze das CP/A angepasst. Basierend darauf ist das folgende CP/A entstanden.

```
CP/A Z1013 3/3/2017
F.S., V.P., H.P, T.Z.

TPA: 100H - CB05H

--Error On Line 001 No 'SUB' File Present
A>■
```

Downloads

• z1013_cpa.zip alle Dateien + Bootdisk + Quellen etc.

Beschreibung

benötigte Hardware

- Robotron-Floppy-Modul vom Z9001 (Adr. 98h,99h,A0h) bzw. der BIC/Z9001-Nachbau von U.Zander
- Peters-Platine 64×16 oder K1520-BWS von H.Poppe
- 64K RAM
- 4 MHz (wg. Floppy)
- V24-Modul von Riesa f. Anschluss eines Druckers (Seriell 9600 Baud 8N1)

Starten

Variante A: mit boot1013.z80

Programm laden (Adr. 100h) Starten mit J 100

Es wird der erste gefundene Dateiname angezeigt. Das sollte normalerweise @Z1013 sein. Dan wird diese Datei geladen und gestartet. Gibt es Fehler, dann wird "Boot-Error: " gefolgt von einem Fehlercode ausgegeben:

- N: falsches System (Name stimmt nicht)
- L: falsche Laenge des Systems
- ?: kein CCP am Systemanfang (richtiger Name, aber kein gültiges CP/A)
- R: Geraet nicht bereit, aber existent
- W: Diskette schreibgeschuetzt
- S: Sektor nicht gefunden
- T: Spurnummer zu gross oder nicht zu finden
- C: CRC-Fehler
- D: Laufwerk nicht existent
- U: keine Marke gefunden
- B: fehlerhafte Befehlsaugabe (interner Fehler)
- F: Fehler ber Ausfuehrung des Seek-Kommandos

Variante B: mit cpa Z1013.z80

```
Programm laden (Adr. 100h)
Starten mit J 100
```

Das CP/A wird direkt gestartet. Es muss eine (beliebige) Diskette im Laufwerk A: stecken.

Hinweise

Auf der Diskette befindet sich das Programm **INFO.COM**. Damit wird die aktuelle Konfiguration des CP/A angezeigt.

Im Order src gibt die Batchdatei make.bat. Damit wird ein neues System erzeugt (BOOT.COM, @Z1013.COM, Diskettenabbild)

In Tinos Originalquellen wird noch eine CTC für eine Uhr und eine Statuszeile am unteren Bildschirmrand genutzt. Das habe ich (noch) nicht übernommen.

Im Downloadpaket sind Quellen des CPA-CCP und BDOS enthalten. Das CP/A kann auf beliebige Adressen gelinkt werden.

Historie

V. Pohlers, 2017

2025/11/01 16:51 3/3 CP/A Z1013

From:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - Homecomputer DDR

Permanent link:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/cpm/cpa_z1013?rev=1488705757

Last update: 2017/03/05 09:22

