

# Poly-Computer 880

Der Poly-Computer 880 (kurz Poly-880) war ein in der DDR weit verbreiteter Lerncomputer auf Basis des Mikroprozessors U880. Der Computer wurde ab 1983 vom Volkseigenen Betrieb VEB Polytechnik Karl-Marx-Stadt für den Einsatz als Lernmaschine an allgemein bildenden Schulen und höheren Bildungseinrichtungen produziert.

## Systembeschreibung



**Polycomputer\_880**: Das Gerät wurde betriebsfertig eingebaut in einem Diplomatenkoffer (48 x 38 x 12 cm) geliefert und hatte ein Gesamtgewicht von 5 Kg. Zur Dateneingabe verfügte der Poly-Computer über eine Hex-Tastatur sowie einige Funktionstasten. Die Ausgabe erfolgte über eine 8-stellige Siebensegmentanzeige. Der Zustand sämtlicher Leitungen des Daten- und Adressbusses konnte über Leuchtdioden abgelesen werden. Das Betriebssystem des Polycomputers befand sich auf einem 4 KByte großen ROM, für die Datenspeicherung war 1 KByte RAM vorgesehen. Aufgrund der unvollständigen Adressdecodierung war eine Aufrüstung auf volle 64 KByte Speicher nicht möglich. Für externe Datenspeicherung konnte ein Kassettentonbandgerät über eine DIN-Buchse angeschlossen werden. Zur Druckausgabe konnte über einen Lautsprecherstecker ein Fernschreiber angeschlossen werden. Ein Treiber für den Schleifenstrom des Fernschreibers war bereits eingebaut. Die Datenbusse waren über einen Steckverbinder erreichbar. Somit konnten zahlreiche Bastelobjekte für Zubehör realisiert werden. Intern war eine Steckfassung für einen weiteren ROM oder EPROM vorhanden. Aus Preisgründen kam als Prozessor eine 2. Wahl-Variante der U880 CPU mit nur 1 MHz Taktfrequenz zum Einsatz.

## technische Daten

Merkmal	Beschreibung
CPU	U880
ROM	2x 1K ROM
RAM	1K
Takt	921,60 kHz

<b>Merkmal</b>	<b>Beschreibung</b>
Anzeige	8 stellige Siebensegmentanzeige, 34 LEDs für Bus-Signale u.a.
Tastatur	27 Tasten, davon 4 Tasten für Hardwaresteuerung
Peripherie	-
Software	-

Der Poly-Computer 880 war in fünf Varianten lieferbar:

- Kofferausführung mit Zusatzstromversorgung (-5 V, +12 V), Betriebsprogrammsystem in EPROMs  
Ger.-Nr. 11 512 8.01
- Kofferausführung ohne Zusatzstromversorgung; Betriebsprogrammsystem in ROMs  
Ger.-Nr. 11 510 1.01
- Chassisausführung mit Zusatzstromversorgung; Betriebsprogrammsystem in EPROMs  
Ger.-Nr. 11 516 0.01
- Chassisausführung ohne Zusatzstromversorgung; Betriebsprogrammsystem in ROMs  
Ger.-Nr. 11 515 2.01
- Rechereinheit besteht aus Rechnerleiterplatte und Anzeigeleiterplatte;  
Betriebsprogrammsystem in ROMs  
Ger.-Nr. 11 521 6.01

Die Zusatzstromversorgung zur Bereitstellung von -5 V und +12 V kann ebenfalls separat unter der Ger.-Nr. 11 517 9.01 bezogen werden.

Ebenso ist es möglich, das Arbeitsbuch Teil 1 (Ger.-Nr. 11 541 9.01) und das Systemhandbuch (Ger.-Nr. 11 548 6.01) einzeln zu erwerben. Der Vertrieb des Erzeugnisses erfolgt über das Staatliche Kontor für Unterrichtsmittel und Schulmöbel, 7021 Leipzig, Wittenberger Straße 8.

## Literatur

[1] Arnold, H.; Pilz, W.: Poly-Computer 880. radio fernsehen elektronik, Berlin 31 (1982) 6, S. 385 und 386

[2] Jakubaschk, H.: Erfahrungen mit dem Poly-Computer PC-880. radio fernsehen elektronik, Berlin 32 (1983) 8, S. 492 und 493

### **rfe 5/84 S.282-287. Dr.-Ing. STEFFEN BURKHARDT und Dipl.-Ing. UWE HÜBNER: Technik und Anwendung des Poly-Computers 880**

Dieser Beitrag soll in Ergänzung zu [1] und [2] einen Einblick in die technischen Lösungen und einige Anwendungshinweise für das inzwischen recht weit verbreitete Mikrorechnerlernsystem Poly-Computer 880 geben. Damit soll den potentiellen Anwendern eine Entscheidungshilfe geboten werden, wo und wie sie dieses System zweckmäßig einsetzen können.

incl. Schaltbild des Poly-Computers!

**rfe 7/84, S. 415-419. Dipl.-Ing. UWE HÜBNER: Zusatzgeräte für Poly-Computer 880**

Zur Unterstützung der Mikrorechnerausbildung wurden Zusatzeinrichtungen zum Mikrorechnerlernsystem Poly-Computer 880 entwickelt. Dies sind ein E-A-Experimentiermodul, eine Bildschirmsteuerung und der Anschluß einer alphanumerischen Tastatur. Die Zusatzgeräte können auch an andere Mikrorechnersysteme angeschlossen werden.

**rfe 12/84, S.759-760. UWE HELD: Poly-Computer PC 880 als Bedieneinheit**

Beschrieben werden ein Busadapter zur Kopplung der Mikrorechnersysteme K 1520 und PC 880 sowie die Möglichkeiten zur Nutzung des Polycomputers als Bedieneinheit für K-1520-Systeme. Ziel ist es, bestimmte Aufgaben unter Verwendung des Monitors und der hexadezimalen Tastatur des PC 880 schneller und effektiver als mit der Bedieneinheit K 7622 zu lösen.

**rfe 3/85, S.152-153. ANDRE WILDNER und JOST KLINGENSCHMIDT: Software für PC 880****rfe 4/85, S.246. STEPHAN MERKER: Fernschreiber als Drucker für Poly-Computer PC 880**

Ein Fernschreiber läßt sich leicht als Drucker für den Poly-Computer PC 880 benutzen. Im folgenden Beitrag wird ein Programm vorgestellt, das einen bestimmten Speicherbereich in übersichtlicher Form ausdrückt.

**rfe 4/85, S.247. Dipl.-Ing. KLAUS-DIETER GRUNER: Speichererweiterung beim Poly-Computer PC 880****rfe 7/85, S.421-423. Dipl.-Ing. ARCHIBALD HOKLAS und Dipl.-Ing. ROLAND KLABUNDE: V.24-Schnittstellentester mit Poly-Computer 880**

Der in diesem Beitrag vorgestellte Schnittstellentester für V.24-Schnittstellen hat sich seit etwa einem Jahr an Bord eines Handelsschiffes bewährt. Die Hardware und die damit gegebene Möglichkeit der seriellen, synchronen Datenübertragung sind Voraussetzung für die Nutzung des Testers auch in anderen Einsatzgebieten.

**rfe 1/86, S.45-47. Dr.rer.nat. DIETER LENK: PC 880 als mikroprozessorgesteuertes Interface**

Der Beitrag beschreibt die Kopplung eines digitalen Speicheroszillografen Egplorer II mit dem Serialisierungssystem S-3297.520, wobei ein Zugriff auf den Speicher des Oszillografen auf Grund der fehlenden digitalen Schnittstelle nicht möglich war. Deshalb wurde der inzwischen schon weit verbreitete Poly-Computer PC 880 als Steuerrechner eingesetzt. Durch geringfügige Änderungen ist es möglich, statt des Digitaloszillografen ein anderes Meßwerterfassungssystem anzuschließen. Außerdem können die Daten auf Kassette gespeichert und mit Hilfe eines X-V-Schreibers gezeichnet werden.

**Kleinstrechner-TIPS 3, 1985: Dr. sc. techn. Uwe Hübner. Poly-Computer 880 - Anwendung und Erweiterungsmöglichkeiten**

E/A-Experimentiermodul, Bildschirmanschluss, Tastaturanschluss, Zusatzspeicher, EPROM-Programmiereinrichtung (Berichtigung in Kleinstrechner-TIPS 4)

**Kleinstrechner-TIPS 4, 1986: Lehmann,Schumann,Walke: Mikrorechnergesteuerte Analog-Digital-Umsetzung mit dem Poly-Computer 880**

## Downloads

- Bedienhandbuch
- Systemhandbuch
- Arbeitshandbuch
- [poly-computer-rfe.pdf](#) alle obigen rfe-Beiträge
- [poly-computer-880-flyer.pdf](#) 4 seitiger Werbeflyer
- [poly-computer-tips\\_03.pdf](#) Kleinstrechner-TIPS 3 (Auszug)
- [poly-computer-tips\\_04.pdf](#) Kleinstrechner-TIPS 4 (Auszug)
- [poly-computer-software.zip](#) Monitorprogramm (Assemblerquelltext, ROM-Inhalt)
  - EINTRITT.asm
  - LERNSYSTEMEQU.ASM
  - KONSOLE.asm
  - AKTIONEN.asm
  - RAM.asm
  - MONITOR.ASM
- [poly-computer-software.zip](#) Assemblerquelltexte der Beispiele aus Bedienhandbuch und Arbeitshandbuch
  - M\_TEST.asm
  - RAM1\_TEST.asm
  - RAM2\_TEST.asm
  - ROM\_TEST.asm
  - TTY\_TEST.asm
  - TTY\_DRIVER.asm
  - POLY\_UHR.asm
  - POLY\_MUSIK.asm
  - POLY\_TRECH.asm

## Links

- [http://de.wikipedia.org/wiki/Polycomputer\\_880](http://de.wikipedia.org/wiki/Polycomputer_880)
- <http://www.robotrontechnik.de/index.htm?/html/computer/poly880.htm>
- <http://www.jens-mueller.org/jkcemu/poly880.html>

## Bedienung

Mit RES (reset) wird ein definierter Anfangszustand hergestellt

In der 7-Segmentanzeige werden die ersten beiden Stellen zur Textanzeige genutzt (soweit man mit 7 Segmenten Text darstellen kann: Ein ? soll beispielsweise ein M darstellen) Die meisten Funktionen

beenden sich bei erfolgreichem Abschluss mit 'F ' wie „fertig“.

### Speicherinhalt anzeigen/ändern

```
MEM ('MM      ' = memory wird angezeigt) <Adresse> EXEC <Wert> EXEC <Wert>
EXEC ..
```

Mit jedem Betätigen der Taste EXEC wird die nächste Speicherzelle angezeigt. Mit BACK wird die vorherige Speicherzelle angezeigt. Beendet wird durch ein anderes Kommando.

### Register anzeigen/ändern

```
REG ('rG      ' wird angezeigt) <Registerpaar> EXEC <Byte f. linkes Register>
EXEC <Byte f. rechtes Register> EXEC
```

Das Registerpaar wird über die korrespondierende Zifferntaste ausgewählt. Das letzte EXEC schaltet weiter zum nächsten Register. Mit BACK kann das vorhergehende Register gewählt werden. Beendet wird durch ein anderes Kommando.



Auf den Zifferntasten stehen die zugehörigen Register für die Registeranzeige. Bei den Zifferntasten 0..5 steht außerdem das Funktionskürzel für die Funktionstaste.

### Anwenderprogramm starten

```
GO ('Go      ' wird angezeigt) <Startadresse> EXEC ('br      ' = breakpoint wird
angezeigt) <Adresse> EXEC
```

Eine Breakpointadresse muss nicht angegeben werden. Startadresse und Haltepunkt können weggelassen werden. Fehlt die Startadresse, wird der im Registerrettebereich stehende Wert für PC genommen.

### Einzelschrittbetrieb

```
STEP ('St     ' wird angezeigt) <Adresse> EXEC
```

Über die Funktionstaste sind weitere seltener benötigte Funktionen erreichbar:

### Porteingabe

```
FCT 0 ('PI      ' = port input wird angezeigt) <Port-Adresse> EXEC
```

Mit jedem Drücken der Taste EXEC wird das angegebene Eingabetor gelesen und der Wert angezeigt.

### Port-Ausgabe

```
FCT 1 ('PO      ' = port output wird angezeigt) <Port-Adresse> EXEC <Wert>
EXEC <Wert> EXEC ..
```

Es können beliebige oft weitere Werte ausgegeben werden.

### Datentransport

```
FCT 2 ('ME      ' = move wird angezeigt) <Zieladresse> EXEC
<Quelladresse/source> EXEC <Länge> EXEC
```

Mit diesem Kommando wird ein Datenbereich auf eine andere Adresse kopiert. Quell- und Zielbereich können sich überlappen. Nach dem Verschieben erscheint in der Anzeige ein F wie fertig.

### Speicher füllen

```
FCT 3 ('FL      ' = fill wird angezeigt) <Anfangsadresse> EXEC <Länge> EXEC
<Wert/data> EXEC
```

Füllen eines Speicherbereichs mit einem Byte.

### Laden von Kassette

```
FCT 4 ('MI      ' = magnet tape input wird angezeigt) <Anfangsadresse> EXEC
<Endadresse> EXEC ('ready?' wird angezeigt) EXEC
```

Nach Abschluss des Ladens erscheint in der Anzeige ein F. Bei Einlesefehlern erscheint 'ErXXXX'.

### Speichern auf Kassette

```
FCT 5 ('MO      ' = magnet tape output wird angezeigt) <Anfangsadresse> EXEC
<Endadresse> EXEC ('ready?' wird angezeigt) EXEC
```

Nach Abschluss des Speicherns erscheint in der Anzeige ein F.

## Sonstiges

ein geöffneter Poly-Computer: Zu erkennen sind Chassis mit Trafo und Netzteilleiterplatte und links die Zusatzstromversorgungsplatine. Der Computer besteht aus zwei miteinander verbundenen Leiterplatten, der Grundleiterplatte mit Prozessor und Tastenblock und der Anzeigeleiterplatte mit den 7-Segment-Anzeigen und den 34 LEDs für die Busanzeige.



## Monitorprogramm

Der Monitor des Poly-Computers ist eine Besonderheit: Das System wurde als Zustandsmaschine (DFA, deterministic finite automaton) programmiert. Das macht es schwer, den Code zu verstehen, zeugt aber auch von hoher Ingenieurskunst. Kein anderes mir bekanntes Monitorprogramm hat eine derartige Konzeption.

From:  
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:  
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/poly880?rev=1335258701>

Last update: **2012/04/24 09:11**

